

1) MIXING AMPLIFIER

(1) 기 능

본 기기는 건물 내 안내방송, BGM 등의 목적으로 설계된 PA 포터블 타입 앰프로서 다양한 입출력단자와 탑재된 USB/MP3 Palyer를 통해서 설치장소와 사용 목적에 따라 편리하게 사용할 수 있다.

(2) 기기 특성

- Power : 120W / RMS
- Input : 6CH / 4MIC, 4LINE
- Preamp out : Rec Out / Line Out
- Control : USB/MP3 play, MIC 1 Voice Priority, Phantom Power 48V (1~4CH)
- Zone 100V Line : 4 Zone speaker Selector
- Frequency Response : 50Hz ~ 20kHz
- Equalizer : Treble, Bass
- Speaker Connection : 100V / 70V / 8ohm / 4ohm
- Dimensions (WxHxD)mm : 483(W) × 88(H) × 330(D)mm
- Weight (Kg) : 9.5Kg
- PAX-120U 및 동등 이상품 이어야 한다.